

Kanlux



EAN: 5905339268204

Czujnik ruchu PIR
Kanlux 26820 SENTO



SENTO

Dokument utworzono: 19.04.2026, 20:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	2000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Maksymalny czas działania [min]	30
Minimalny czas działania [s]	10

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	60
Szerokość [mm]	102
Długość [mm]	102
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,75÷1,5



PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	3xPIR
Zasięg czujnika [m]	max 10
Kąt działania czujnika [°]	H360/V120
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-30
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000
Regulacja czułości	tak
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika	tak

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	142
Gramatura [g]	199.4
Waga sztuki brutto [g]	186
Długość opakowania jednostkowego [cm]	11
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	11
Waga kartonu [kg]	9.97
Szerokość kartonu [cm]	39
Wysokość kartonu [cm]	24
Długość kartonu [cm]	56
Objętość kartonu [m ³]	0.052416

Dokument utworzono: 19.04.2026, 20:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

